

ワイヤレスタイマースイッチ IDコード追加登録方法

IDコードを入力するときのスイッチの役割

現在ご使用中のワイヤレススイッチ

登録/抹消操作中はランプが点滅します。


IDコード を入力	「1」は1回、「2」は2回…。 数に応じた回数を押す。「0」は押さない。
桁の移動	IDコードを入力したあと、次の桁に移動するとき1回押す。
やり直し	IDコードの入力を間違えた場合に、このスイッチを押して もう1度登録/抹消方法2からIDコードの入力をやり直し てください。

入力回数を間違えた場合は、「しめる」スイッチを押してもう1度IDコードの入力をやり直してください。
入力を途中で中止したい場合は、1分間ワイヤレス押しボタンスイッチを操作しないと、入力が中止されてシャッター操作が可能になります)


例 入力するIDコードが「07650043」の場合

ID コード	0	7	6	5	0	0	4	3
スイッチの 操作	「0」を1回押す	「7」を7回押す	「6」を6回押す	「5」を5回押す	「0」を1回押す	「0」を1回押す	「4」を4回押す	「3」を3回押す

◆IDコード追加登録方法



ワイヤレスタイマースイッチの取付ねじカバーを外して、プラスドライバーでねじを取り外します。



ワイヤレスタイマースイッチを上をスライドして、スイッチボックスから取り外します。

現在ご使用中の
ワイヤレスタイマースイッチ



現在ご使用中のワイヤレスタイマースイッチの登録スイッチの登録スイッチを3回押すと、ブザーが1秒間鳴り、送信ランプが点滅し始めます。

現在ご使用中の
ワイヤレスタイマースイッチ

新しい
ワイヤレスタイマースイッチ



新しいワイヤレスタイマースイッチの裏面に記載してある ID コードを、現在ご使用中のワイヤレス押しボタンスイッチを使って入力します。

現在ご使用中の
ワイヤレスタイマースイッチ



現在ご使用中のワイヤレスタイマースイッチの登録スイッチを1回押します。ブザーが1秒間鳴り、送信ランプが消灯して登録が完了します。登録が完了したら、新しいワイヤレスタイマースイッチでシャッターの開閉をして動くことを確認してください。シャッターが動かない場合は、再度登録をやり直してください。

登録が完了したら、新しいワイヤレスタイマースイッチについている ID コードシールを管理表に貼ってください。

※新しいワイヤレスタイマースイッチでシャッターが開閉しない場合、受信機の最大登録台数が越えていることも考えられます。

ワイヤレスタイマースイッチを元に戻し、スイッチボックスにしっかりねじで固定します。